



1 200 lm floodlight (široký lúč)	22 500 cd spotlight (úzky lúč)	300 m dosvit spotlightu	IPX7 krytie
1,5 m odolnosť proti pádu	960 mAh vstavaný akumulátor	USB-C nabíjanie	87 g hmotnosť



DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM

Ďakujeme za nákup výrobku Olight. Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho. **Nesviette priamo do očí** – môže to spôsobiť dočasnú slepotu alebo trvalé poškodenie zraku. **Výrobok neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte v aute** ani tam, kde môže teplota prekročiť 60 °C. Pred prvým použitím akumulátor **úplne nabite**.

TABUĽKA 1: ŠPECIFIKÁCIE

Parameter	Hodnota
Typ	taktické svetlo na zbraň s montážou na lištu (rail)
Lúče	dva samostatné lúče – floodlight (široký) a spotlight (úzky); volia sa posuvným prepínačom
Floodlight – maximálny výkon	1 200 lm
Spotlight – svietivosť	22 500 cd
Spotlight – dosvit	300 m
Stupne svetla	nízky a vysoký jas, stroboskop
Akumulátor	vstavaný, nevymeniteľný, 960 mAh
Nabíjanie	port USB-C pod krytkou na spodnej strane
Odporúčaný USB adaptér	5 W (5 V / 1 A) alebo výkonnejší
Indikátor akumulátora	zelená nad 60 % · žltá 10–60 % · červená pod 10 %
Krytie	IPX7
Odolnosť proti pádu	1,5 m
Norma merania (krytie, pád)	FL1
Hmotnosť	87 g
Materiál	vysokopevný hliník, tvrdá anodizácia Type III
Montáž	patentovaný rohový systém proti povoleniu a skrutková svorka
Adaptéry	1913 (Picatinny, MIL-STD-1913) – predinštalovaný · GL – v balení

Farba

čierna (Matte Black)

Výrobca k modelu PL X v manuáli, na svojich webových stránkach ani na infografikách **neuvádza**: výdrž v jednotlivých režimoch · svetelný tok spotlightu ani nízkeho stupňa · čas nabíjania · rozmery · typ a napätie akumulátora · typ LED · farebnú teplotu (CCT) a index podania farieb (CRI).

PREHĽAD PRODUKTU



- hlava svetidla (vpredu floodlight a spotlight)
- gombík rohatky **UNLOCK / LOCK**
- posuvný prepínač **spotlight / floodlight**
- zadný spínač (rovnaký je aj na pravom boku)
- krytka portu **USB-C**
- označenie **Hot Surface** – horúci povrch

Obrázok 1: ľavý bok (hore) a spodná strana svetidla.

OVLÁDANIE

Úkon	Postup
Výber lúča	Posuvným prepínačom na ľavom boku zvolíte spotlight alebo floodlight.
Zapnutie / vypnutie	Krátko stlačte alebo zatlačte dopredu (stlačiť a hneď pustiť) ktorýkoľvek z dvoch spínačov. Ďalším stlačením alebo zatlačením svetlo vypnete.
Chvil'kové svietenie	Pri vypnutom svetle podržte ktorýkoľvek spínač. Po pustení svetlo zhasne.
Prepnutie režimu	Predvolený je Režim 1. Pri vypnutom svetle podržte jeden spínač, druhý stlačte dvakrát a podržte 1 sekundu. Dve bliknutia = Režim 2, jedno bliknutie = Režim 1. Pustením spínača svetlo zhasne.

Spínače sú na oboch stranách – svetidlo ovláda pravák aj ľavák. Zapnúť ho môžete zatlačením dopredu aj stlačením nadol.

TABUĽKA 2: REŽIM 1 (PREDVOLENÝ)

Funkcia	Postup
Zmena jasů	Pri zapnutom svetle stlačte dvakrát ktorýkoľvek spínač – prepína sa nízky a vysoký jas. Nastavenie sa uloží pre ďalšie zapnutie.
Priamo vysoký jas	Pri vypnutom svetle stlačte dvakrát ktorýkoľvek spínač.
Stroboskop	(1) podržte oba spínače naraz, (2) podržte jeden spínač a potom podržte aj druhý, alebo (3) rýchlo trikrát stlačte ktorýkoľvek spínač. Stroboskop vypnete stlačením ktoréhokoľvek spínača.

TABUĽKA 3: REŽIM 2

Funkcia	Postup
Vysoký jas	Pri vypnutom svetle stlačte ktorýkoľvek spínač. Ďalším stlačením svetlo vypnete.
Stroboskop	Stlačte dvakrát ktorýkoľvek spínač. Vypnete ho stlačením ktoréhokoľvek spínača.

INDIKÁTOR AKUMULÁTORA

Po zapnutí svieti indikátor **2 sekundy** a ukáže stav akumulátora: **zelená** nad 60 %, **žltá** 10–60 %, **červená** pod

10 %. Pri nízkom stave svieti červená trvalo a zhasne po vypnutí svetla. Keď je akumulátor vybitý, stlačením zadného spínača sa červený indikátor rozsvieti na 2 sekundy.

- **Ochrana proti prehriatiu:** vstavaný snímač priebežne meria teplotu. Po určitom čase svietenia vysokým jasom zníži výkon, aby sa svetidlo neprehrialo.
- **Nízke napätie:** pri nízkom napätí akumulátora sa maximálny výkon obmedzí na relatívne nízky jas. Keď je akumulátor takmer vybitý, svetlo klesne na veľmi nízky jas. Je to normálne – akumulátor včas nabíjate.

MONTÁŽ NA ZBRAŇ



1. adaptér **1913** (pri dodaní nasadený)
2. rail blok so **4 polohami**
3. gombík rohatky
4. zadné spínače

Obrázok 2: pohľad zhora (chvost so spínačmi je hore).

POSTUP

1. Otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek (**UNLOCK**) – úchyt sa odomkne.
 2. Gombík stlačte a držte. Nasadte svetidlo na lištu zbrane.
 3. Posuňte ho dopredu alebo dozadu do požadovanej polohy.
 4. Gombík podľa potreby dotiahnite priloženým multi-toolom. Pri zamykaní počuť charakteristické cvakanie rohatky.
- Svetidlo sa dodáva s **predinštalovaným adaptérom 1913**, ktorý pasuje na štandardné lišty Picatinny (MIL-STD-1913).
 - Pre pištole **GLOCK Gen 4 a staršie modely s krátkou lištou** treba adaptér vymeniť za priložený adaptér **GL**.
 - Rail blok má 4 nastaviteľné polohy podľa dĺžky lišty. Adaptér sa dá otočiť o 180°; podľa výrobcu to pomáha pri kompaktných pištoľoch.
 - Zoznam kompatibilných zbraní vedie výrobca na **www.ilight.com/wml-fit-guide** – konkrétny model si overte tam.
 - Inštruktážne video výrobcu k montáži a ovládaniu: **www.ilight.com/pl-x-operation-video**.

NABÍJANIE

- Svetidlo sa kvôli prepravným predpisom dodáva s akumulátorom nabitým približne na 30 % alebo menej. **Pred prvým použitím ho úplne nabíjate.**
- Otvorte krytku na spodnej strane a pripojte kábel USB-C. Nabíjať môžete z bežnej nabíjačky USB-C alebo z powerbanky.
- Odporúča sa USB adaptér s výkonom **aspoň 5 W (5 V / 1 A)**. So slabším adaptérom trvá nabíjanie dlhšie.

- Port udržiajte čistý a suchý a neskratujte ho kovovými predmetmi. Pred dlhodobým skladovaním akumulátor úplne nabite.



Obrázok 3: nabíjanie cez port USB-C.

OBSAH BALENIA

- svetidlo PL X s predinštalovaným adaptérom 1913
- adaptér GL
- multi-tool
- nabíjací kábel s koncovkami USB-A a USB-C
- náhradná skrutka adaptéra s predlepeným zaistovacím prvkom NYLOK
- návody výrobcu



Obrázok 4: obsah balenia.

BEZPEČNOSŤ

VÝSTRAHA

- **Uchovávať mimo dosahu detí.**
- **Výrobok neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte v aute ani na inom mieste, kde môže teplota prekročiť 60 °C.**
- **Nepozerajte sa priamo do svetla a nesviette ním do očí – môže to spôsobiť dočasnú slepotu alebo trvalé poškodenie zraku.**
- **Nezakrývajte svetlo zblízka – vyžarovaná energia môže predmet zapáliť.**
- **Nedotýkajte sa horúceho povrchu – môžete si popáliť pokožku.**

UPOZORNENIA

- **Výrobok nerozoberajte.**

- Horúce svetidlo nevkladajte do textilného vrečka ani do taviacej plastovej nádoby.
- Maximálny jas nezapínajte opakovane za sebou – povrch by sa príliš zahrial. Ak je povrch príliš horúci, prepnite na nižší jas alebo svetlo na chvíľu vypnite.
- Svetidlo neponárajte do morskej vody ani iných korozívnych látok – poškodili by ho.
- **Akumulátor nie je vymeniteľný.** Ak je poškodený, kontaktujte nás (eshop@svetelnaposta.sk).
- Svetelný zdroj nie je vymeniteľný; po skončení jeho životnosti sa vymieňa celé svetidlo.
- Akumulátor nevhadzujte do ohňa ani do horúcej rúry, nedrvtvte ho ani nerezte – môže vybuchnúť. Nenechávajte ho v extrémne vysokej teplote ani pri extrémne nízkom tlaku vzduchu – hrozí výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Výrobok so symbolom preškrtnutej nádoby nepatrí do zmesového odpadu – odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu.

GLOCK je registrovaná ochranná známka GLOCK LLC. NYLOK je registrovaná ochranná známka NYLOK LLC.

Olight nezodpovedá za škody ani zranenia spôsobené používaním výrobku v rozpore s upozoreniami v manuáli.

ÚDAJE PREDAJCU A VÝROBCU

Predajca: Marek Mesároš – Svetelná pošta, Jakabova 5, 821 04 Bratislava, SR • Tel.: +421 903 305 407 • eshop@svetelnaposta.sk • www.svetelnaposta.sk • Po – Pi: 9:00 – 16:00

Výrobca: Zhongshan Olight Manufacturing Co., Ltd, 8th Floor, Building 1, Xinghuang Technology Park, No. 50, Zhongzhun Road, Cuiheng New District, Zhongshan City, Čína • www.olight.com • Vyrobené v Číne.

EÚ vyhlásenie o zhode vydal Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd (smernica 2014/30/EÚ a smernica RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863); plné znenie: www.olight.com/download.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

V Slovenskej republike platí zákonná spotrebiteľská záruka **24 mesiacov** (Občiansky zákonník). Reklamáciu uplatníte u predajcu s dokladom o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním v rozpore s týmto návodom, na mechanické poškodenie ani na rozobratie výrobku.

POSTUP REKLAMÁCIE

- Kontaktujte nás na eshop@svetelnaposta.sk – uveďte číslo objednávky a popis závady.
- Po dohode zašlite svetidlo vrátane príslušenstva na adresu: Svetelná pošta, Jakabova 5, 821 04 Bratislava.
- Priložte tento záručný list alebo faktúru ako doklad o kúpe. Svetidlo **nerozoberajte**.
- Reklamáciu vybavíme v zákonnej lehote 30 dní.

ZÁRUČNÝ LIST

OLIGHT PL X – taktické svetlo na zbraň s dvoma lúčmi: floodlight 1 200 lm, spotlight 22 500 cd / 300 m, vstavaný akumulátor 960 mAh, nabíjanie USB-C, krytie IPX7, hmotnosť 87 g

Produkt	OLIGHT PL X (čierna)
Kód produktu	OLIGHT-PL-X-BLK
Výrobca	Zhongshan Olight Manufacturing Co., Ltd
Sériové číslo	
Dátum predaja	
Číslo objednávky / faktúry	
Záručná doba (SR)	24 mesiacov (Občiansky zákonník)
Predajca	Marek Mesároš – Svetelná pošta, Jakabova 5, 821 04 Bratislava
Telefón / E-mail	+421 903 305 407 • eshop@svetelnaposta.sk
Web	www.svetelnaposta.sk

Záručný list platí len s dokladom o kúpe (faktúra / pokladničný blok). Pri reklamácií kontaktujte predajcu. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, nesprávne používanie, rozobratie, nedbanlivosť, nehodu ani na zásah neoprávnenou osobou.

Pečiatka a podpis predajcu:

Svetelná pošta, Majstrovstvá svetla.